



Timaco Sp. z o.o.

ul. Stanisława Witczaka 139

41-902 Bytom

NIP: 631-26-83-199, REGON: 382038481

KRS: 0000762626, BDO: 000430320

+48 (32) 307 40 06 / www.timaco.pl / info@timaco.pl

Bezdotykowy przycisk wyjścia

Nowoczesny, bezdotykowy przycisk wyjścia działający na podczerwień. Może stanowić jeden z elementów systemu kontroli dostępu regulując sterowność drzwi.

Montowany jest wewnątrz pomieszczenia, które ma być kontrolowane, głównie jako alternatywa dla standardowej klamki, gdzie pełni funkcję zwalniania elektrozaczepu/zwory elektromagnetycznej. Aby uruchomić drzwi, wystarczy przyłożyć dłoń do czytnika w odległości mniejszej niż 10cm.

Czytnik pracuje zarówno w standardzie **NO** (Normal Open) jak i **NC** (Normal Close). W zależności od wybranego trybu pracy odcina, lub podaje dopływ zasilania do zamka.



Specyfikacja techniczna

Obudowa	talerz ze stali nierdzewnej
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED niebieska (gdy oczekuje) i czerwona (gdy zostaje uruchomiony)
Zasięg (cm)	0,1-10
Żywotność	100 000 użyc
Klasa szczelności	IP55
Wymiary (mm)	115x70x27
Waga (kg)	0,085
Zasilanie	12V DC
Obciążalność styków	30V DC 3A
Temperatura pracy	-20°C-55°C



Timaco Sp. z o.o.

ul. Stanisława Witczaka 139

41-902 Bytom

NIP: 631-26-83-199, REGON: 382038481

KRS: 0000762626, BDO: 000430320

+48 (32) 307 40 06 / www.timaco.pl / info@timaco.pl